

Универсальная серия

Высокая эффективность и широкий выбор устройств



Ø 70 мм

Светосигнальные колонны XVB L		Блоки постоянного свечения		Блоки со вспышкой	
Источник света		Лампа накал. ВА 15d, 10 Вт (макс.) (заказ)	Светодиод с цоколем ВА 15d (установлен)	Светодиод с цоколем ВА 15d (установлен)	Вспышка с газоразр. трубкой 5 Дж (1)
Степень защиты		IP 66			
№ по каталогу (2)	12...250 В пер/пост. тока	XVBL3●	–	–	–
	24 В пер/пост. тока	–	XVBL0B●	XVBL1B●	XVBL6B●
	120 В пер. тока	–	XVBL0G●	XVBL1G●	XVBL6G●
	230 В пер. тока	–	XVBL0M●	XVBL1M●	XVBL6M●

Ø 70 мм



Сигнальные блоки XVB C, компоновка от 2 до 5 устройств (3)		Базовые блоки	Блоки постоянного свечения		Блоки перемен. свечения	Блоки со вспышкой	Звуковые блоки (90 дБ на 1 м)
Источник света		–	Лампа накал. ВА 15d, 10 Вт (макс.) (заказ)	Встроенный светодиод	Встроенный светодиод	Вспышка с газор.трубкой 5 Дж (1)	–
Степень защиты		IP 66					
№ по каталогу базовых блоков	с крышкой	XVBC21 (4)	–	–	–	–	–
	без крышки	XVBC07 (5)	–	–	–	–	–
№ по каталогу (2) сигнальных блоков	12... 230 В пер/пост. тока	–	XVBC3●	–	–	–	–
	24 В пер/пост. тока	–	–	XVBC2B●	XVBC5B●	XVBC6B●	–
	120 В пер. тока	–	–	XVBC2G●	XVBC5G●	XVBC6G●	–
№ по каталогу	12...48 В пер/пост. тока	–	–	–	–	–	XVBC9B
	однаправленные 120...230 В пер. тока	–	–	–	–	–	XVBC9M

(4) Для подключения колонны на AS-интерфейс заказывайте базовый блок XVBC21A (с боковым вводом кабеля) или XVBC21B (с нижним вводом кабеля и разъемом M12 на выводе).

(5) Для сигнальных блоков со вспышкой.



Ø 50 мм

Сигнальные блоки XVP C, компоновка от 2 до 5 устройств (3), с черным зажимным кольцом (6)		Базовые блоки	Блоки пост. или перемен. свечения	Блоки со вспышкой		Звуков. блоки (55...85 дБ на 1 м)
Источник света		–	Лампа накаливан. ВА 15d, 7 Вт (макс.) (заказ)	Вспышка с газоразрядной трубкой 0.3 Дж	Вспышка с газоразрядной трубкой 0.6 Дж	–
Степень защиты		IP 65				
Базовые блоки		с крышкой	XVPC21	–	–	–
№ по каталогу (2)	250 В макс.	–	XVPC3●	–	–	–
	24 В пер/пост.т.(вспышка) - 24 В пост.т.(зуммер)	–	–	XVPC6B●	–	XVPC09B
	120 В пер. тока	–	–	–	XVPC6G●	XVPC09G
	230 В пер. тока	–	–	–	XVPC6M●	XVPC09M

(1) Для заказа блока с газоразрядной трубкой **10 Дж**, замените в соответствующем каталожном номере цифру **6** на **8** (пример: вместо XVBL6B● заказывайте XVBL8B●).

(2) Для заказа блока поставьте в соответствующем каталожном номере вместо ● цифру, соответствующую цвету линзы: 3 = зелёный, 4 = красный, 5 = оранжевый, 6 = синий, 7 = прозрачный, 8 = жёлтый.

(3) Сигнальный блок состоит из 1 базового блока + от 1 до 5 светосигнальных блоков или 1 звукового блока.

(6) Для заказа сигнальных колонн с **зажимным кольцом бежевого цвета**, добавьте букву **W** в конце соответствующего каталожного номера (например: базовый блок + зелёный сигнальный блок: XVPC21W + XVPC33W и т.д.).

Оптимальная серия

Отличное соотношение цена/качество



Ø 45 мм

Сигнальные блоки XVM в сборе, с подключенным кабелем (1)		2 сигн. блока + зуммер (2) Блоки пост. свечения		3 сигнальных блока + встроенный зуммер (2) Блоки пост. свечения		Пост. свеч. + вспышка (3)	
Источник света		Лампа накал. BA 15d, 5 Вт (макс.) (устан.)	Светодиод BA 15d (установлен)	Лампа накал. BA 15d, 5 Вт (макс.) (устан.)	Светодиод BA 15d (установлен)	Лампа накал. BA 15d, 5 Вт (макс.) (устан.)	Светодиод BA 15d (установлен)
Степень защиты		IP 42					
Цвет блоков		красный - зеленый		красный - оранжевый - зеленый			
№ по каталогу	24 В пер/пост. тока	XVMB1RGS	XVMB2RGS	XVMB1RAGS	XVMB2RAGS	XVMB1R6AGS	XVMB2R6AGS
	120 В пер/пост.т.(лампа) - 120 В пер.т.(светодиод)	XVMG1RGS	XVMG2RGS	XVMG1RAGS	XVMG2RAGS	XVMG1R6AGS	XVMG2R6AGS
	230 В пер/пост.т.(лампа) - 230 В пер.т.(светодиод)	XVMM1RGS	XVMM2RGS	XVMM1RAGS	XVMM2RAGS	XVMM1R6GS	XVMM2R6AGS

(1) Сигнальные блоки XVM поставляются также в виде отдельных комплектующих: см. информацию на английском языке на сайте www.telemecanique.com.

(2) Для заказа сигнальных колонн XVM без встроенного зуммера, удалите букву **S** в конце соответствующего каталожного номера (пример: XVMB2RGS изменится на XVMB2RG).

(3) Цвет сигнализации вспышки: красный - 0.8 Дж.



Ø 45 мм

Миниатюрные светосигнальные колонны XVDLS		Блоки постоянного свечения	Блоки со вспышкой
Источник света		Лампа накаливания BA 15d, 5 Вт (макс.) (заказ)	Вспышка с газоразрядной трубкой 0.5 Дж
Степень защиты		IP 40	
№ по каталогу светосигнальных колонн (4)	24...230 В пер/пост. тока	XVDLS3●	-
	24 В пер/пост. тока	-	XVDLS6B●
	120 В пер. тока	-	XVDLS6G●
	230 В пер. тока	-	XVDLS6M●

(4) Для заказа колонны, поставьте в ее каталожном номере вместо ● цифру, соответствующую цвету линзы: 3 = зелёный, 4 = красный, 5 = оранжевый, 6 = синий, 7 = прозрачный, 8 = жёлтый.



Ø 70 мм

Светосигнальные колонны XVE L		Блоки постоянного свечения		Блоки со вспышкой
Источник света		Лампа накаливания BA 15d, 5 Вт (макс.) (заказ)	Встроенный светодиод	Вспышка с газоразрядной трубкой 1 Дж
Степень защиты		IP 42/IP 54 (с уплотнителем)		
№ по каталогу (5)	24... 240 В пер/пост. тока	XVEL3●	-	
	24 В пер/пост. тока	-	XVEL2B●	XVEL6B●
	120 В пер. тока	-	XVEL2G●	XVEL6G●
	230 В пер. тока	-	XVEL2M●	XVEL6M●

(5) Для заказа колонны, поставьте в ее каталожном номере вместо ● цифру, соответствующую цвету линзы: 3 = зелёный, 4 = красный, 5 = оранжевый, 6 = синий, 7 = прозрачный.



Ø 70 мм

Сигнальные блоки XVE C, компоновка от 2 до 5 сигнальных блоков (5)		Базовые блоки	Блоки постоянного свечения		Блоки перемен. свечения	Блоки со вспышкой	Звуковой блок (85 дБ на 1 м)
Источник света		-	Лампа накал. BA 15d, 5 Вт макс. (заказ)	Встроенный светодиод	Встроенный светодиод	Вспышка с газоразрядной трубкой 1 Дж	-
Степень защиты		IP 42/IP 54 (с уплотнителем)					
№ по каталогу базовых блоков	IP 42	XVEC21	-	-	-	-	-
	IP 54	XVEC21P	-	-	-	-	-
№ по каталогу (6) сигнальных блоков	24...230 В пер/пост. тока	-	XVEC3●	-	-	-	-
	24 В пер/пост. тока	-	-	XVEC2B●	XVEC5B●	XVEC6B●	XVEC9B
	120 В пер. тока	-	-	XVEC2G●	XVEC5G●	XVEC6G●	XVEC9G
	230 В пер. тока	-	-	XVEC2M●	XVEC5M●	XVEC6M●	XVEC9M

(6) Сигнальный блок состоит из 1 базового блока + от 1 до 5 сигнальных блоков.

Серия Приложение

Готовы к установке в особых условиях



Ø 70 мм

Светосигнальные колонны и сигнальные блоки XVD в сборе, с подключенным кабелем (1)	1 сигнальный блок со вспышкой		2 сигнальных блока		Вспышка + зуммер		
	Постоян. свечения	Пост.свеч. + вспышка	Пост.свеч. + вспышка	Вспышка + зуммер			
Источник света	Вспышка с газоразр. трубкой 5 Дж		Светодиод с цоколем BA 15d (установлен)		Вспышка с газоразр. трубкой 5 Дж + зуммер, 90 дБ		
Степень защиты	IP 40						
Цвет блока	оранжевый	красный	зел.-красн.	оранж.-кр.	зеленый - красный	оранжевый	
№ по каталогу	24 В пер/пост. тока	XVDBA6	XVDBR6	XVDB2GR	XVDB2AR	XVDB2GR6	XVDBSA6
	230 В пер. тока	XVDMA6	XVDMR6	-	-	-	-

(1) Светосигнальные блоки XVD поставляются также в виде комплектующих: см. информацию на английском языке на сайте www.telemecanique.com.



Ø 70 мм

Светосигнальные колонны и сигнальные блоки XVD в сборе, с подключенным кабелем (1)	3 сигнальных блока			Пост. свечения+ зуммер
	Постоянного свечения	Пост. свечения+ вспышка	Пост. свечения+ зуммер	
Источник света	Лампа накал. BA 15d, 10 Вт (макс.) (устан.)	Светодиод BA 15d (установлен)	Светодиод с цоколем BA 15d (установлен) + вспышка с газоразрядной трубкой 5 Дж	Светодиод с цоколем BA 15d (установлен) + зуммер, 90 дБ
Степень защиты	IP 40			
Цвет блока	зеленый - оранжевый - красный		зеленый - оранжевый - красный	зеленый - красный (2)
№ по каталогу	24 В пер/пост. тока	XVDB1GAR	XVDB2GAR	XVDB2SGR
	230 В пер. тока	XVDM1GAR	XVDM2GAR	XVDM2SGR

Светосигнальные колонны и сигнальные блоки XVD в сборе, с подключенным кабелем (2)	4 сигнальных блока		Сирена, 106 дБ	
	Постоянного свечения	Постоянного свечения + зуммер		
Источник света	Светодиод с цоколем BA 15d (установлен)	Лампа накаливания с цоколем BA 15d, 10 Вт (макс.) (установлена)	Светодиод с цоколем BA 15d (установлен)	
Степень защиты	IP 40			
Цвет блока	белый - зелен. - оранжев. - красн.		зеленый - оранжевый - красный	
№ по каталогу	24 В пер/пост. тока	XVDB2CGAR	XVDB1SGAR	XVDB2SGAR
	230 В пер. тока	-	-	XVDM2SGAR

(1) Колонны и светосигнальные блоки XVD поставляются также в виде комплектующих: см. информацию на английском языке на сайте www.telemecanique.com.

(2) Существует исполнение на 24 В пер/пост. тока с блоками оранжевого - красного цветов: **XVDB2SAR**.



Элементы с вращающимся зеркалом XVR и сирены XVS	Элемент с вращающимся зеркалом		Сирена, 106 дБ		
Описание	Галогеновая лампа 70 Вт H1 (установлена)	Лампа накаливания 25 Вт BA 15d (установл.)	1 тон	2 тона	
Диаметр	Ø 165 мм		Ø 92 мм		
Степень защиты	IP 65				
№ по каталогу (3)	24 В пер/пост. тока	XVR1B9●	XVR1B0●	XVSB1	XVSB2
	120 В пер. тока	-	XVR1G0●	XVSG1	XVSG2
	230 В пер. тока	-	XVR1M0●	XVSM1	XVSM2

(3) Для заказа устройства, поставьте в его каталожном номере вместо ● цифру, соответствующую цвету линзы: 3 = зелёный, 4 = красный, 5 = оранжевый, 6 = синий, 8 = жёлтый.



Лампы и светодиоды		Колонны и сигнальные блоки XVB / XVP (1) / XVD				Элементы с вращающимся зеркалом XVR	
Источник света		Лампа накалив. с цоколем BA 15d, 7 Вт	Лампа накалив. с цоколем BA 15d 10 Вт (кр. XVP)	Светодиод (2), цоколь BA 15d	Мигающий светодиод (2), цоколь BA 15d	Лампа накалив. с цоколем BA 15d, 25 Вт	Галогеновая лампа с цок. H1, 70 Вт
№ по каталогу	12 В	DL1BEJ	DL1BLJ	–	–	–	–
	24 В	DL1BEB	DL1BLB	DL1BDB●	DL1BKB●	DL1 BRB	DL1 BRBH
	48 В	DL1BEE	DL1BLE	–	–	–	–
	120 В	DL1BEG	DL1BLG	DL1BDG●	DL1BKG●	DL1 BRG	–
	230 В	DL1BEM	DL1BLM	DL1BDM●	DL1BKM●	DL1 BRM	–

(1) В сигнальный блок серии XVP также можно установить лампу накаливания 5 Вт : см. информацию к колоннам XVDLS / XVE на стр. 23.

(2) Для заказа источника поставьте в его каталожном номере вместо ● цифру, соответствующую цвету линзы: 1 = белый, 3 = зелёный, 4 = красный, 5 = оранжевый, 6 = синий, 8 = жёлтый.



Лампы и светодиоды		Колонны XVDLS / XVE	Сигнальные блоки XVM / XVE			
Источник света		Лампа накалив. с цоколем BA 15d 5 Вт	Лампа накалив. с цоколем BA 15d 5 Вт	Светодиод (3), цоколь BA 15d	Мигающий светодиод (3), цоколь BA 15d	Вспышка с газор. трубкой 0.8 Дж, цоколь BA 15d
№ по каталогу	24 В	DL1EDBS	DL1EDBS	DL2EDB●	DL1EKB●	DL6BB
	120 В	DL1EDGS	DL1EDGS	DL2EDG●	DL1EKG●	DL6BG
	230 В	DL1EDMS	DL1EDMS	DL2EDM●	DL1EKM●	DL6BM

(3) Для заказа источника поставьте в его каталожном номере вместо ● цифру, соответствующую цвету линзы: 1 = белый, 3 = зелёный, 4 = красный, 6 = синий, 8 = оранжевый.



Дополнительные крепежные детали		Колонны и сигнальные блоки XVB / XVD / XVE		Сигнальные блоки XVP	Сигнальные блоки XVM		Элем. с вращ. зерк. XVR	
Описание		Алюм. труба с черн. пласт. платой	Пласт. труба с черн. пласт. платой	Алюм. труба с черн. пласт. платой	Алюм. труба со стальным кронштейном	Алюм. труба с крем. пласт. платой	Алюм. труба со стальным кронштейном	–
Диаметр (мм)		Ø 25	Ø 25	Ø 20	Ø 20	Ø 20	Ø 20	–
Монтажная труба	60 мм	XVEZ13	–	–	–	–	–	–
	100 мм	–	–	–	XVPC02T	XVMZ02	XVMZ02T	–
	112 мм	–	–	XVPC02 (4)	–	–	–	–
	120 мм	XVBZ02	–	–	–	–	–	–
	140 мм	–	XVDC02	–	–	–	–	–
	250 мм	–	–	–	XVPC03T	XVMZ03	XVMZ03T	–
	260 мм	–	–	XVPC03 (4)	–	–	–	–
	400 мм	–	–	–	XVPC04T	XVMZ04	XVMZ04T	–
	410 мм	–	–	XVPC04 (4)	–	–	–	–
	420 мм	XVBZ03	–	–	–	–	–	–
820 мм	XVBZ04	–	–	–	–	–	–	
Монтаж. плата, черная	для вертикальной поверхности	XVBC12	–	XVPC12 (4)	–	–	–	XVR012
	для горизонтальной поверхности	XVBZ01	–	–	–	–	–	XVR013

(4) Для заказа алюминиевой монтажной трубы со встроенной кремевой монтажной платой добавьте букву W в конце ее каталожного номера (пример: XVPC02W).